Separate kabellose Kamera anschließen

Zusätzliche Kamera / Ersatzkamera



DEUTSCHLAND
SICHERHEITSSYSTEME

Eine zusätzliche kabellose Kamera zum bestehenden System hinzufügen.

Sie haben ein kabelgebundenes oder kabelloses Kamerasystem und möchten Ihrem bestehenden System eine zusätzliche Kamera hinzufügen.

Im Folgenden wird erläutert, welche Schritte erforderlich sind, um die neue Kamera hinzuzufügen.

1. Bringen Sie die Kamera zum Rekorder und schließen Sie sie direkt an einen freien Anschluss an. Wenn beispielsweise bereits zwei Kameras an das System angeschlossen sind, muss die neue Kamera an Anschluss drei angeschlossen werden.
2. Warten Sie, bis das Bild der neuen Kamera angezeigt wird. Anschließend können Sie die Kamera wieder vom Rekorder trennen.
3. Nun können Sie die Kamera an der gewünschten Stelle montieren und mit dem neuen Netzteil an der nächstgelegenen Steckdose verbinden.

Beachten Sie die folgenden Punkte

- Schließen Sie die Kamera zunächst direkt an den Rekorder an.
- Stellen Sie sicher, dass es sich um einen freien Anschluss handelt, der nicht bereits von einer anderen Kamera verwendet wird.
- Warten Sie, bis ein Bild angezeigt wird.
- Anschließend kann die Kamera wieder vom Rekorder getrennt werden.
- Montieren Sie die Kamera an der gewünschten Stelle.

Eine kabellose Kamera ersetzen und zum bestehenden System hinzufügen.

Sie haben ein kabelloses Kamerasystem und müssen aus einem bestimmten Grund eine Kamera ersetzen.

1. Bringen Sie die neue Kamera zum Rekorder und schließen Sie sie direkt an denselben Anschluss an, an dem die alte Kamera angeschlossen war.
2. Warten Sie, bis das Bild der neuen Kamera angezeigt wird. Anschließend können Sie die Kamera wieder vom Rekorder trennen.
3. Nun können Sie die Kamera wieder wie zuvor an derselben Stelle montieren und mit dem Netzteil verbinden.

Beachten Sie die folgenden Punkte

- Schließen Sie die Kamera zunächst direkt an den Rekorder an.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera an denselben Anschluss wie die alte Kamera angeschlossen wird.
- Warten Sie, bis ein Bild angezeigt wird.
- Anschließend kann die Kamera wieder vom Rekorder getrennt werden.
- Montieren Sie die Kamera an der gewünschten Stelle.